



LED-Scheinwerfer 8 540 0.5 050
LED-Floodlight 8 540 0.6 050

Schutzart - Protection IP 55
Schutzklasse - Safety Class I $t_a 25^\circ\text{C}$



MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer
mit Hochleistungs-LED Modul.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Vor dem Öffnen der Leuchte
Netzspannung trennen.
Elektrischen Anschluß vornehmen.
Beiliegende Silikonschläuche über die
Einzeladern ziehen.
Kabelverschraubung festdrehen.
Deckel des Anschlußkastens dicht
verschrauben.
Bügelschrauben "a" mit 25 Nm festziehen.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.


Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 540 0.5 050	1,6 kg	0,04 m ²
8 540 0.6 050	1,6 kg	0,04 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden.

LED-Floodlight
with high-power LED module.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor
installation.
Disconnect from power supply before
opening light fitting.
Make electrical connection. Slide the
enclosed silicone sleeves over the ends of
the individual wires. Screw cable gland tight.
Replace cover of connection box and screw
down tightly. Tighten the mounting bracket
screws "a" with 25 Nm.
The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all
protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 540 0.5 050	1,6 kg	0,04 m ²
8 540 0.6 050	1,6 kg	0,04 m ²

When installed at more than 3 metres height,
be sure to use at least two fixing screws.



Nicht in die Lichtquelle schauen !

Die Leuchte sollte so positioniert werden,
dass ein längeres starren in die Leuchte in
einem Abstand näher als 2,9 m nicht zu
erwarten ist.



Do not stare at the light source.

The luminaire should be positioned so that
prolonged staring into the luminaire at a
distance closer than 2,9 m is not expected.




Die in dieser Leuchte eingebaute
Lichtquelle darf nur durch den Her-
steller oder seinen Kundendienst oder eine
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.




The light source contained in this
Luminaire shall only be replaced
by the manufacturer or his service agent
or a similar qualified person.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten !



min 0,2 m



min 0,2 m

